


$I_{кз\ 1.1} = 220 / (0,0065 + 0,11 + 0,05 + 0,015) = 220 / 0,18 = 1212\text{ А.}$ Время сраб. < 5 сек

$I_{кз\ 1.2} = 220 / (0,18 + 0,61) = 220 / 0,79 = 278\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек.

$I_{кз\ 1.3} = 220 / (0,0065 + 0,11 + 0,09 + 2,18 + 0,015) = 220 / 2,4 = 92\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек.



$I_{кз\ 2.1} = 220 / (0,0065 + 0,17 + 0,33 + 0,015) = 220 / 0,52 = 422\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

$I_{кз\ 2.2} = 220 / (0,52 + 1,02) = 220 / 1,54 = 142\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек


$I_{кз\ 2.3} = 220 / (0,52 + 0,44) = 220 / 0,96 = 229\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

$I_{кз\ 2.4} = 220 / (0,0065 + 0,17 + 0,05 + 0,015) = 220 / 0,38 = 584\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

$I_{кз\ 2.5} = 220 / (0,38 + 1,02) = 220 / 1,4 = 157\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

$I_{кз\ 2.6} = 220 / (0,38 + 0,25) = 220 / 0,63 = 350\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

$I_{кз\ 2.7} = 220 / (0,0065 + 0,17 + 0,27 + 0,015) = 220 / 0,46 = 477\text{ А.}$ Время сраб. 0,01 сек

Взам.инв.№		$I_{кз} 2.2 = 220 / (0,52 + 1,02) = 220 / 1,54 = 142 A$. Время сраб. 0,01 сек									
		$I_{кз} 2.3 = 220 / (0,52 + 0,44) = 220 / 0,96 = 229 A$. Время сраб. 0,01 сек									
Подпись и дата		$I_{кз} 2.4 = 220 / (0,0065 + 0,17 + 0,05 + 0,015) = 220 / 0,38 = 584 A$. Время сраб. 0,01 сек									
		$I_{кз} 2.5 = 220 / (0,38 + 1,02) = 220 / 1,4 = 157 A$. Время сраб. 0,01 сек									
		$I_{кз} 2.6 = 220 / (0,38 + 0,25) = 220 / 0,63 = 350 A$. Время сраб. 0,01 сек									
		$I_{кз} 2.7 = 220 / (0,0065 + 0,17 + 0,27 + 0,015) = 220 / 0,46 = 477 A$. Время сраб. 0,01 сек									
Инв.№ подл.								30 - 01 - 15 - ЭОМ.РКЗ			
								Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №1 по ГП	Стадия	Лист	Листов
									Р	1	1
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
		ГИП		Матвеева				Проверка защитных аппаратов на срабатывание при однофазном К.З.	ООО МЖК "Энергетик"		
Разработал		Семенов			03.17г.						
Проверил											